

Общая информация о продукте

Aqara Hub M1S Gen 2 — это Центр умного дома (хаб), который подключает до 128 устройств по протоколу Zigbee 3.0. Хаб M1S Gen 2 также может использоваться как акцентный светильник или ночник, сирена или беспроводной дверной звонок. Устройство оснащено мощной антенной Wi-Fi 2x2 MIMO и поддержкой WPA3, что делает подключение более быстрым и надежным.

Кнопка •

Одно нажатие: Включить/Выключить подсветку


Длительное нажатие (10 секунд):

Переподключиться к интернету

Нажатие 10 раз подряд: Восстановить заводские настройки

Динамик •

Подсветка •



* Для получения более подробной информации о продуктах Aqara предлагаем посетить сайт: www.aqara.com.

Быстрая настройка

1. Прежде чем активировать устройство, убедитесь, что у вас загружено приложение Aqara Home и установлен Центр умного дома (хаб) Aqara с поддержкой Zigbee 3.0. Для загрузки приложения можете отсканировать QR-код.



2. Добавьте Центр умного дома (хаб) в приложении

- Ⓐ Подключите Центр умного дома (хаб) к питанию и дождитесь, когда индикатор начнет быстро мигать жёлтым. Убедитесь, что ваш смартфон подключён к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

* Если вы используете двухдиапазонный Wi-Fi роутер, переключитесь с частоты 5 ГГц на частоту 2,4 ГГц. Расположите смартфон близко к Центру умного дома (хабу) и убедитесь, что они подключены к одной сети Wi-Fi.

B Откройте приложение Aqara Home, нажмите «+» в правом верхнем углу главной страницы, перейдите в раздел добавления устройств и выберите «Концентратор M1S Gen 2», следуйте инструкциям в приложении.

* Пользователям iOS: отсканируйте код HomeKit на коробке устройства или введите его вручную, добавьте устройство. Далее проверьте подключение Центра умного дома (хаба) в приложении Apple Home. Просим хранить код HomeKit в недоступном для посторонних людей месте.

B Если вам не удалось добавить Центр умного дома (хаб), зажмите кнопку на устройстве более чем на 10 секунд и дождитесь, когда индикатор начнёт быстро мигать жёлтым, затем добавьте устройство ещё раз.

Если устройство все ещё не добавляется, пожалуйста, попробуйте следующее:

- Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi 2.4 ГГц;
- Имя или пароль Wi-Fi не содержат специальных символов (@, #, ?, ! и др.), которые делают подключение к роутеру невозможным. Пожалуйста, замените эти символы и попробуйте подключиться ещё раз;

- Устройство пока не поддерживает корпоративные сети Wi-Fi WPA/WPA2;
- Проверьте, отключена ли защита роутера, из-за которой устройство не может подключиться к сети;
- Проверьте, выключена ли функция изоляции AP на роутере. Это часто влияет на поиск устройств в локальной сети;
- Рекомендуем не подключаться к bridge-сети.

Если привязка HomeKit не удалась:

1. Сообщение «Невозможно добавить аксессуары»
Система iOS может кэшировать и использовать данные о неудавшемся добавлении. Советуем перезагрузить устройство iOS и повторить попытку добавления.
Если это не помогло, убедитесь, что используемый роутер соответствует всем указанным требованиям или попробуйте использовать другой роутер;
2. Сообщение «Аксессуары были добавлены»
После перезапуска устройства iOS и сброса устройства вручную введите код настройки HomeKit, чтобы добавить его снова;
3. Сообщение «Аксессуары не найдены»
Выполните сброс устройства, подождите 3 минуты, а затем вручную введите код настройки HomeKit, чтобы добавить его снова.

3. Добавьте дополнительные устройства

После подключения Центра умного дома (хаба) откройте приложение Aqara Home, перейдите на страницу приложения

«Аксессуары» и нажмите «+» в правом верхнем углу и выберите нужный аксессуар, следуйте инструкции.

Для получения более подробной информации обратитесь к руководству пользователя данного устройства.

Монтаж

1. Для стабильной связи между Центром умного дома (хабом) и подключёнными устройствами рекомендуется расположить хаб примерно на одном расстоянии от других устройств.
2. Расстояние для передачи сигнала между хабом и подключёнными устройствами, при условии отсутствия барьеров, таких как стены, не должно быть более 30 метров.

Описание световых индикаторов

Состояние индикатора	Статус центра умного дома
Жёлтый	Выполняется включение
Мигает жёлтым	Ожидание подключения к сети
Мигает жёлтым или белым	Выполняется подключение к сети
Белый	Через 15 минут после запуска сеть не настроена
Мигает фиолетовым	Разрешить добавление дочерних устройств
Не горит	Нормальная работа или нет питания

Примечание

1. Устройство поддерживает работу с Apple HomeKit. Если вы хотите получить удаленный доступ к устройству или настроить сценарии автоматизации, вам необходимо использовать Apple TV (4-го поколения и установить tvOS 12.0 или выше), iPad (с установленной iOS 12.0 или более поздней версией) или HomePod в качестве Центра умного дома (хаба) вместе с iPod, iPhone или iPad (с iOS 12.0 или более поздней версией).
2. Связь между iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod или Mac и Hub M1S Gen 2 осуществляется благодаря технологии HomeKit.

3. Использование знака «Работает с Apple» означает, что устройство работает с данной технологией и сертифицировано в соответствии со стандартами производительности Apple. Компания Apple не несёт ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

Технические характеристики

Наименование товара: Aqara Hub M1S Gen 2

Модель: HM1S-G02

Габариты: 80 × 80 × 41.5 мм (3.15 × 3.15 × 1.63 дюймов)

Протокол беспроводной передачи данных: Wi-Fi 2.4 GHz,
Zigbee 3.0

Входное напряжение: 100 – 240В ~ 50/60 Гц, 0.2А

Температура эксплуатации: -10°C — +40°C (14°F — 104°F)

Диапазон рабочей влажности: 0 – 95% RH, без конденсации

Wi-Fi Рабочая частота: от 2412 МГц до 2472 МГц

Wi-Fi Максимальная мощность передатчика: ≤ 20 дБм Zigbee

Рабочая частота: от 2405 МГц до 2475 МГц Zigbee

Максимальная мощность передатчика: ≤ 13 дБм

* Максимальная мощность передатчика и рабочая частота только для EU.

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающего воздуха -20°C – +60°C (-4°F – 140°F).

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Отключите оборудование от электрической сети;
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Меры предосторожности

1. Этот прибор — НЕ игрушка.
Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Данный прибор предназначен только для использования внутри помещений. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.

3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
4. Не размещайте прибор вблизи источников тепла.
5. Не помещайте прибор в закрытый корпус, если там нет нормальной вентиляции.
6. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.
7. Этот прибор предназначен для повышения комфорта и качества домашнего пребывания и напоминания о домашних событиях. Он не предназначен для использования в качестве охранного оборудования дома, здания, склада или любых других мест. Если пользователь нарушает инструкцию по использованию прибора, производитель не несёт ответственности за риски и повреждение имущества.

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.
Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No.
3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential
District, Nanshan District, Shenzhen, China
Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark №3370,
проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таююань,
р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сайт: www.aqara.com
E-mail: www.aqara.com/support
Сделано в Китае

Импортер: ООО «СофтМастер»
Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Хорошевский, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, помещ. II,
ком.7,8,9,10,11
Сайт: www.aqara.ru
Телефон: 8-800-222-01-57
E-mail: support@aqara.ru
С информацией о серификатах и декларациях можно
ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert.

